

HYT

radiotelefon dwukierunkowy

TC-518

**Profesjonalny
radiotelefon przenośny**



- Niewielka waga i rozmiar
- Łatwa w obsłudze regulacja głośności
- Obsługa jedną ręką
- Wytrzymała konstrukcja





TC-518 charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami i wagą, stabilną mocą wyjściową oraz wysoką jakością dźwięku, co doskonale odpowiada na najbardziej praktyczne potrzeby w trakcie zastosowań komercyjnych. Dodatkowo konstrukcja urządzenia obejmuje pokrętło zmiany kanałów, przełącznik zasilania, przycisk PTT i nowatorsko umieszczone pokrętło głośności, co gwarantuje wygodne i elastyczne użytkowanie.

TC-518

Profesjonalny radiotelefon

Wyjątkowe cechy

Wytrzymała konstrukcja

Wytrzymała konstrukcja odporna na uderzenia oraz warunki atmosferyczne oraz niewielkie rozmiary i waga stawia TC-518 wśród faworytów w swojej klasie.

Łatwa w obsłudze regulacja głośności

Głośność jest podzielona na kilka poziomów, a każdy poziom jest oznaczony głosowo, co umożliwia użytkownikom wybór odpowiedniego poziomu głośności w zależności od otoczenia.

Obsługa jedną ręką

Zazwyczaj radiotelefon obsługuje się dwoma rękoma. W tym przypadku jest jednak inaczej. Dzięki zastosowaniu przycisku PTT i pokrętła głośności radiotelefon można obsługiwać jedną ręką, natomiast druga ręka jest zawsze wolna, co pozwala na wykonywanie innych czynności podczas mówienia i słuchania.

Wyłączanie przez oprogramowanie

Technologia programowego wyłączania radiotelefonu została po raz pierwszy zastosowana w analogowych radiotelefonach. Takie rozwiązanie jest trwalsze i może służyć przez dłuższy czas niż tradycyjny przełącznik mechaniczny.

Zastosowanie

- Hotele
- Restauracje
- Zarządzanie nieruchomościami
- Supermarkety
- Logistyka
- Centra handlowe

Główne funkcje

Przełączanie wysoka/niska moc nadawania

Programowalny odstęp międzykanałowy

Monitor

Oszczędność baterii

Alarm niskiego poziomu naładowania

Blokada zajętego kanału

Wyłącznik czasowy

Kodowanie i dekodowanie CTCSS/CDCSS

Eliminacja szumów

Regulacja poziomu wyciszania szumów (0-9)

Skanowanie kanałów

Programowalny za pośrednictwem PC

Funkcja Wired Clone

Identyfikacja PTT

Kompresja głosu

Transmisja aktywowana głosem (VOX)



Akcesoria


Standardowe akcesoria

Antena Zasilacz PS1018 Ładowarka szybko ładująca (dla akumulatora litowo-jonowego) CH10L19
Akumulator litowo-jonowy (1650 mAh) BL1719 Klips do paska BC12 Pasek RO03

Akcesoria opcjonalne



Sześcioportowy zasilacz impulsowy PS7002



Sześciokablowy zasilacz impulsowy jest kompatybilny z ładowarkami.



Główne zalety: sześcioportowy zasilacz impulsowy może być podłączony do wielu ładowarek szybko ładujących w celu stworzenia jednej zwykłej ładowarki dla kilku urządzeń jednocześnie, co pozwala na szybkie i jednoczesne ładowanie wielu urządzeń. Takie rozwiązanie przekłada się na oszczędności i poprawę komfortu.

Opcjonalne akcesoria



Akumulator litowo-jonowy (1300 mAh) BL1301



Adapter samochodowy do zasilacza CHV09



Słuchawka douszna wraz z liniowym przyciskiem PTT oraz systemem VOX ESM11



Słuchawka douszna z systemem VOX zintegrowanym z mikrofonem ESM12



Zestaw słuchawkowy z mikrofonem na wysięgniku oraz systemem VOX EHM16



Zestaw słuchawkowy z liniowym mikrofonem oraz systemem VOX EHM15



Etui z poliuretanu (nieobrotowe) (czarne) PCN001
Przewód do programowania (port COM) PC19
Przewód do programowania (USB do portu szeregowego) PC26
Przewód do klonowania CP05
Uwaga: Zdjęcia mają charakter poglądowy. Mogą się różnić od rzeczywistych produktów.



Właściwy standard MIL-STD-810C/D/E/F

Właściwy standard MIL-STD	810C Metody Procedury	810D Metody Procedury	810E Metody Procedury	810F Metody Procedury
Niskie ciśnienie	500.1 1	500.2 1,2	500.3 1,2	500.4 1
Wysoka temperatura	501.1 1,2	501.2 1,2	501.3 1,2	501.4 1,2
Niska temperatura	502.1 1	502.2 1,2	502.3 1,2	502.4 1,2
Szok termiczny	503.1 1	503.2 1	503.3 1	503.4 1
Promieniowanie słoneczne	505.1 1	505.2 1	505.3 1	505.4 1,2
Deszcz	506.1 2	506.2 2	506.3 1,2	506.4 1,2
Wilgotność	507.1 2	507.2 2,3	507.3 2,3	507.4 1
Mgła solna	509.1 1	509.2 1	509.3 1	509.4 1
Pył	510.1 1	510.2 1	510.3 1	510.4 1
Drgania	514.2 8,10	514.3 1	514.4 1	514.5 1
Uderzenie	516.2 1,2,5	516.3 1,4	516.4 1,4	516.5 1,4

Informacje ogólne

Zakres częstotliwości (MHz)	VHF: 136-174 lub UHF: 400-470
Liczba kanałów	16
Odstęp międzykanałowy (kHz)	25 / 12,5
Napięcie robocze (V)	7,4
Akumulator	1650 mAh (litowo-jonowy)
Czas pracy akumulatora (cykl pracy 5-5-90)	Ok. 13 godzin
Akumulator litowo-jonowy 1650 mAh	
Stabilność częstotliwości (ppm)	±2,5
Temperatura robocza (°C)	-25~+65
Impedancja anteny (Ω)	50
Wymiary (wys. x szer. x gł.) (z akumulatorem, bez anteny) (mm)	110 X 52 X 28
Waga (z anteną i akumulatorem BL1719) (g)	254

Nadajnik

Moc wyjściowa RF	5 W/2 W(VHF) 4 W/2 W(UHF)
Modulacja	F3E
Szumy i zakłócenia harmoniczne	-36 dBm<1 GHz -30 dBm>1 GHz
Hałas FM	40/34 dB
Zniekształcenie dźwięku	≤5%

W związku z prowadzonymi cały czas pracami nad produktem wszystkie parametry mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Odbiornik

Czułość	≤0,25/0,28 μV
Selektywność	70/50 dB
Intermodulacja	≥60 dB
Odrzucanie niepożądanych odpowiedzi	≥70 dB
S/N	40/34 dB
Znamionowa moc wyjściowa audio	0,8 W
Znamionowe zniekształcenie dźwięku	≤5%



Hytera Communications Corporation Limited

Adres: Hytera Tower, Hi-Tech Industrial Park North, Beihuan Rd.,
Nanshan District, Shenzhen, Chiny
Tel.: +86-755-2697 2999 **Faks:** +86-755-8613 7139 **Poczta:** 518057
Http: //www.hytera.com

Firma Hytera zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji i specyfikacji produktu. Hytera nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w druku. Drobne różnice między rzeczywistym produktem a produktem przedstawionym w materiałach drukowanych mogą wynikać z przyczyn związanych z drukiem.

Hytera są zarejestrowanymi znakami towarowymi Hytera Co., Ltd. ©2014 Hytera Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Twój lokalny dystrybutor



LEWEL Radiokomunikacja
09-410 Plock, ul. Boryszewska 32
NIP: 7742364853 REGON: 610405992
www.lewel.pl, kontakt@lewel.pl
tel. 243674224, 606223958